

# Akku-Rasentrimmer

## DUR190LZX3

18V • 3.500-6.000 min<sup>-1</sup> •  
230/255/300 mm

**Akku-Rasentrimmer mit automatischer Drehzahlregulierung in drei Stufen. Zum Trimmen von Grünflächen. Mit Rundgriff.**

18 V Akku-Rasentrimmer für das professionelle Trimmen von Grünflächen. Ausgestattet mit einer automatischen Drehzahlregulierung zur Anpassung der Geschwindigkeit je nach Belastung und einem starken bürstenlosen Motor. Niedrige Vibrations- und Geräuschpegel und gute Ergonomie sorgen für eine hohe Benutzerfreundlichkeit.



### Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkuschutzsystem	✓
System	LXT 18V/36V
Leerlaufdrehzahl	3500 - 6000 min <sup>-1</sup>
Schnittkreis	230 / 255 / 300 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Handgriff	L
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	91,6 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	77 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	2,9 - 3,2 kg
Produktabmessung (L x B x H)	1836 x 348 x 236 mm
Fadenstärke	2,0 mm

**EAN 0088381720328**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



### Spezifikationen

- Mit bürstenlosem Motor für geringen Stromverbrauch
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Universelle Schutzhaube für Metallmesser, Kunststoffmesser und Fadenkopf
- Werkzeuglos verstellbarer Schaft
- Einfache Entfernung von Grasschnitt durch Drehrichtungsumkehr



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

125520-4  
Schultergurt



198893-8  
2-Fadenkopf Tap&Go



783202-0  
6-kant-Stiftschlüssel



831304-7  
Zubehörtasche



## Optionales Zubehör

168526-9  
Gleitteller



198383-1  
Messerkopf Kunststoff



198893-8  
2-Fadenkopf Tap&Go



831304-7  
Zubehörtasche



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

